



केस स्टडी- 3 (नवंबर-2023)

जारी तिथि : 10.11.23



घटनाक्रम:- दिनांक 02.11.23 को मध्य रेल के भुसावल मण्डल में ट्रेन क्रमांक N/BDI लोको नं. 33713 LDH + 43415 NKJ (डेड), लोड : 5317T, BPC: DRY/DDU दिनांक 21.10.23, 94.92% (BMBS 48%) सेक्शन: वर्धा – बडनेरा में कार्य करते समय गाड़ी को बडनेरा होम सिग्नल पर रोका गया (7 मिनट), सिग्नल मिलने पर गाड़ी को स्टार्ट की गई और बडनेरा मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल (S-61) , जो कि स्टाफ चेजिंग पॉइंट था, को “ऑन” स्थिति में **17 Kmph की गति से** पास कर गई (लगभग **244 मिटर, समय: 4.47 बजे**) । SPM चार्ट के अनुसार आपातकालीन ब्रेक सिग्नल S-61 को ऑन में पार करने के 01 मिनट बाद (194 मीटर आगे) 04:47 बजे लगाया गया ।

संभावित कारण :-

1. लोको पायलट का मुख्यालय विश्राम के दौरान घर पर गुणवत्ता वाली नींद न होने के कारण माइक्रो स्लीप (Micro-Sleep) में चला जाना ।
2. सहायक लोको पायलट का बैग पैक करने में व्यस्त रहना ।
3. कर्मिंदल द्वारा स्टार्टर S-61 (लाल) के लिए हाथ के इशारे के साथ सिग्नल कॉल न करना ।
4. SPM चार्ट के अनुसार लोको पायलट द्वारा ट्रेन में ब्रेक देर से एप्लाइ करना ।

उपरोक्त घटना से सबक:-

1. कर्मिंदल द्वारा मुख्यालय विश्राम / रनिंग रूम में विश्राम के दौरान गुणवत्ता वाली नींद लेने के पश्चात ही ड्यूटी में आना चाहिए ।
2. लोको पायलट /सहायक लोको पायलट को गंतव्य स्थान में गाड़ी खड़ी होने के पश्चात ही बैग आदि पैक करना चाहिए ।
3. एक पीला सिग्नल मिलने पर सतर्कता से आगे बढ़ते हुए **अगले रोक सिग्नल के सिग्मा बोर्ड से ही गाड़ी को डेड-स्लो करके** रुकने के लिए तैयार रहें ।
4. एक पीला सिग्नल पार करने के बाद, ALP ने LP को याद दिलाना चाहिए कि आगे सिग्नल लाल है जब तक की वह भौतिक रूप से सत्यापित नहीं कर लेता, **गाड़ी की गति न बढ़ाए एवं गाड़ी की गति को हमेशा नियंत्रण में रखें ।**
5. ALP बार बार हाथ के इशारे से गाड़ी रुकने तक सिग्नल **लाल (Danger)** है रिपीट करें व खतरे की स्थिति भांपकर, बिना झिझके **RS** खोलें ।

नोट: सभी CLIs अति आत्मविश्वास से कम गति पर ट्रेन नियंत्रण न करने हेतु लोको पायलट को काउंसिल करें, विशेषकर अंतिम सिग्नल पर ।



सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।